

اینورترهای تتا سری MA610

مشخصات فنی: MA610

- دارای مد کنترلی V/F و مد وکتور کنترل
- قابلیت اعمال فرمان شروع به کار به ۳ روش مختلف
- قابلیت اعمال تغییر فرکانس به ۹ روش مختلف
- قابلیت اعمال فرکانس و فرمان حرکت از دو روش مختلف (با کمک یک کلید انتخاب گر)
- راه اندازی به صورت دوسیمه و سه سیمه (راه اندازی لحظه ای)
- قابلیت اتصال به پایه ی مشترک به صورت Sink(NPN و Source(PNP)
- قابلیت پسورد گذاری
- نرم افزار کاربر پسند و سادگی در اعمال تغییرات پارامتری
- قابلیت نمایش ۶۰ پارامتر مختلف از قبیل جریان، ولتاژ، فرکانس، سرعت، وضعیت ترمینال های ورودی، خروجی و ...
- قابلیت ذخیره سازی ۶ خطای آخر دستگاه و همچنین مقادیر ولتاژ، جریان و فرکانس در لحظه برای ۲ خطای آخر
- دارای LED های نمایشگر وضعیت روی صفحه شامل وضعیت RUN، وجود خطا، جهت چرخش و ...
- مد V/F با ۳ منحنی تنظیم شده و ۱ منحنی دستی



ماکزیم فرکانس ۶۰۰ هرتز

فرکانس حامل تا ۱۵ کیلوهرتز

قابلیت اعمال ترمز DC تا ۵۰ ثانیه

قابلیت کپی کردن پارامترها

۱۶ عدد سرعت حافظه ای

قابلیت اتصال به ۲۴۷ دستگاه با شبکه صنعتی MODBUS و اینترفیس (ASCII، RS485، RTU)

قابلیت زمان دهی چهار گانه ی روشن شدن و خاموشی درایو تا ۳۶۰۰ ثانیه

دارای حفاظت در برابر ۲۳ خطای مختلف از جمله حفاظت دور برعکس، قطع فاز خروجی و ورودی، اضافه جریان، اضافه ولتاژ، اضافه بار، گرمای بیش از حد و...

قابلیت کنترل عملکرد فن

قابلیت تنظیم اتوماتیک پارامترهای موتور

توقف موتور توسط درایو به دو صورت کاهشی و توقف آزاد

توقف موتور توسط درایو به دو صورت کاهشی و توقف آزاد

قابلیت شروع به کار مجدد درایو با تاخیر دلخواه در صورت قطعی برق

قابلیت اعمال تزریق DC به خروجی

پارامترهای مخصوص برای پمپ آب